



talento easy B1



talento easy C1

Beschreibung

talento easy B1

Digitale Zeitschaltuhr für die DIN-Schiene mit 1 Kanal, Tages-/Wochenprogramm und 50 Speicherplätzen zur Erstellung eines datumsabhängigen Programms (EIN/AUS) und zehn datumsunabhängigen Programmen (EIN/AUS) mit einer Mindestschaltzeit von 1 Minute (EIN/AUS). Freie Wochentags-Blockbildung. Sommer-/Winterzeitumstellung kann automatisch, datumsabhängig oder deaktiviert sein. 12/24 h-Einstellung. Schaltzustandsanzeige. Integrierter Betriebsstundenzähler mit Wartungsmodus. Handschalter: Automatik, Fix ON/OFF, Override. Grüne Display-Beleuchtung für gute Ablesbarkeit. Nichtflüchtiger Speicher (EEPROM) zur Speicherung von Programmen bei Stromausfall. Gangreserve über Batterie bis zu sechs Jahren. Die Uhr ist plombierbar und kann mit einer PIN gegen unbefugten Zugriff geschützt werden. Die Programmierung erfolgt direkt an der Uhr.

- Tages-/Wochenprogramm
- Kürzeste Schaltzeit: 1 min (ON/OFF)
- DIN-Schiene
- 50 Speicherplätze
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

talento easy C1

Digitale Zeitschaltuhr für die DIN-Schienen mit 1 Kanal, Astroprogramm/Tages-/Wochenprogramm und 50 Speicherplätzen zur Erstellung eines datumsabhängigen Programms (EIN/AUS) und zehn datumsunabhängiger Programme (EIN/AUS) mit einer Mindestschaltzeit von 1 Minute (EIN/AUS) oder 1 Sekunde (Zyklus, Impuls). Geografische Datenbank für 45 Länder und 280 Städte. Auslösemodi für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang oder Dämmerungsaufgang/-untergang. Freie Bildung von Wochentagsblöcken. Sommer-/Winterzeitumstellung kann automatisch, datumsabhängig oder deaktiviert werden. 12/24 h Einstellung. Schaltzustandsanzeige. Integrierter Stundenzähler mit Wartungsmodus. Manueller Schalter: Automatik, Fix ON/OFF, Override. Grüne Display-Beleuchtung für gute Ablesbarkeit. Nichtflüchtiger Speicher (EEPROM) zum Speichern von Programmen im Falle eines Stromausfalls. Gangreserve über Batterie bis zu sechs Jahren. Die Uhr ist plombierbar und kann mit einer PIN gegen unbefugten Zugriff geschützt werden. Die Programmierung erfolgt direkt an der Uhr.

- Astrofunktion/Tages-/Wochenprogramm
- Kürzeste Schaltzeit: 1 min (ON/OFF)
- DIN-Schiene
- 50 Speicherplätze
- Geografische Datenbank für 45 Länder und 280 Städte
- Auslösemodi für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang oder Dämmerungsaufgang/-untergang

Produktauswahl

Programm	Anzahl Kanäle	Betriebsspannung	Schutzart	Typ	Artikel-Nr.
Tages-/Wochenprogramm	1	230 V AC	IP 20	talento easy B1	03.61.0001.1
Tages-/Wochenprogramm, Astroprogramm	1	230 V AC	IP 20	talento easy C1	03.61.0002.1

Technische Daten

	talento easy B1	talento easy C1
Betriebsspannung	230 V AC	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Breite	2 TE	2 TE
Montageart	DIN-Schiene	DIN-Schiene
Kontaktart	Schließer	Schließer
Gangreserve	6 Jahre	6 Jahre
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \phi = 1$	16 A	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$	10 A	10 A
Kürzeste Schaltzeit	1 min/1 s (Impuls)	1 min/1 s (Impuls)
Ganggenauigkeit bei 20 °C	typisch $\pm 0,5$ s/Tag (Quarz)	typisch $\pm 0,5$ s/Tag (Quarz)
Stand-by Leistung	6 VA	6 VA
Schutzart	IP 20	IP 20
Schutzklasse	II	II
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +55 °C	-10 °C ... +55 °C

Anschlussbeispiel

